

FDV – DOKUMENTASJON		Nr.: 008
		Rev.:
		Dato: 13.4.2015
Produktspesifikasjon	Jordfeilbryter	
Produktnavn	Serie BPA-BPS	
Anvisning for drift	<p>Jordfeilbryteren må testes minst en gang pr. år. Trykk inn testknappen TEST. Hvis jordfeilbryteren kobler ut momentant er den i orden. Hvis den ikke kobler ut, kontakt el-installatør.</p>	
Vedlikehold	Produktet er vedlikeholdsfritt	
Henvisninger Vedlegg	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
Produsent	General Electric	
Importør	EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 email: post@efa.no - www.efa.no	

EFA Elektro AS

Rune Holand

Serviceingeniør vern og startapparater

Teknisk data for BPA-BPS

Standard		IEC/EN-61008-1
Type		A-S
Utløsertid ved I _n (BPA) (BPS)	ms	< 40 >150
Nominell strøm	A	25-40-63-80-100
Nominell jordfeilstrøm I _n	mA	30-100-300-500
Kalibreringstemperatur	°C	30
Nominell spenning 2/4-polt AC	V	240/415
Frekvens	Hz	50/60
Maks Driftsspenning U _b maks 2/4-polt AC	V	265/455
Min Driftsspenning U _b min 2/4-polt AC	V	117/205
Spenningsforsyning		topp/bunn
Betinget bryteevne (I _c)	kA	10
Sikker avstand mellom 2 produktrekker	mm	35
Levetid elektrisk ved U _n , I _n		10 000
Levetid mekanisk ved U _n , I _n		20 000
Beskyttelsegrad		IP20
Forurensingsgrad (iflg. IEC 60947-1)		3
Driftstemperatur	°C	-25 / +60
Klemmekapasitet		
- Flertrådet kabel min/maks (topp)	mm ²	1,5/50
- Mangetrådet kabel min*/maks (topp)	mm ²	1,5/35
- Flertrådet kabel min/maks (bunn)	mm ²	1,5/50
- Mangetrådet kabel min*/maks (bunn)	mm ²	1,5/35
* (kabel 0,75/1/1,5mm ² m/endehylse)		
Tiltrekkingsmoment topp/bunn maks	Nm	5
Samleskinner gaffel stift		bunn/topp bunn/topp
CE-merket		Ja
Skrue		Pozidrive 2

