FDV - Kontaktor AF26-30-00-13 100-250V AC/DC

EFA-varenr.:	**4117548**
El-nummer:	**4117548**
Leverandørens varenr.	**1SBL237001R1300**
Type betegnelse:	**AF26-30-00-13**
GTIN-nr.:	**3471523110939**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**410102**

Beskrivelse

Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med bde AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en plitelig styrekrets som kan hndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydls (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstr spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke ndvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF26 : 45A AC1 m/10mm kabel, 26A AC3, 11kW (400V). Dimensjoner AF26-AF38: HxBxD=86x45x80,5mm.

Teknisk beskrivelse

Kontaktor AF26-30-00-13
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ (V): 100 - 250
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ (V): 100 - 250
Nominell matespenning Us ved DC (V): 100 - 250
Spenningstype for betjening: AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V (A): 45
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V (A): 26
Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 11
Nominell driftseffekt NEMA (kW): 7.457
Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt åpne: 3
For rekkemontasje: Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
Antall hovedkontakter normalt lukket: 0

ETIM-egenskaper

Nominell matespenning Us ved AC 50	100 - 250
Nominell matespenning Us ved AC 60	100 - 250
Nominell matespenning Us ved DC	100 - 250
Spenningstype for betjening	AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V	45

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V	26
Nominell effekt ved AC-3, 400V	11
Nominell driftseffekt NEMA	7,457
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket	0
Antall hovedkontakter normalt åpne	3

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.