

FDV - Jordfeilbryter F204 A 80A/100mA

EFA-varenr.:	161000117
EI-nummer:	1630567
Leverandørens varenr.	2CSF204101R2800
Type betegnelse:	F204 A-80/0,1
GTIN-nr.:	8012542918004
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220502



Beskrivelse

F 200 A
 Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_{dn}=30mA$). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
 Standard: IEC/EN 61008
 Merket i henhold til EN 61008

Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter
 Type F200
 Antall poler: 4
 Merkestrøm: 80A
 Utløserstrøm: 100 mA
 Type/utførelse: A
 Merkespenning: 400V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C
 IEC/EN 61008

Testknapp er koblet mellom L3 og N

ETIM-egenskaper

Antall poler	4
Merkespenning	400
Merkestrøm	80
Nominell feilstrøm	0,1
Nominell isolasjonspenning U_i	500
Merkespenningstyrke U_{imp}	4
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Kortslutningsfasthet (I_{cw})	1



Støtstrømskapasitet	0,25
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.