

FDV - Jordfeilblokk DDA203A 40A 100mA 230V

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| EFA-varenr.: | 161000487 |
| EI-nummer: | 1653169 |
| Leverandørens varenr. | 2CSB203101R2400 |
| Type betegnelse: | DDA203 A-40/0,1 230V |
| GTIN-nr.: | 8012542797104 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002297 - Jordfeilbryter |
| Tolltariff: | 85363000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220503 |



Beskrivelse

DDA 200 A

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstømmer og pulserende DC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_n=30$ mA).

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk
 Type DDA 200 A
 Antall poler: 3
 Merkestrøm: 40A
 Utløserstrøm: 100 mA
 Type/utførelse: A
 Merkespenning: 230-400V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C
 IEC/EN 61008

ETIM-egenskaper

| | |
|----------------------------|-----------|
| Merkespenning fra/til | 230 - 400 |
| Merkestrøm | 40 |
| Nominell feilstrøm fra/til | 0,1 - 0,1 |
| Antall poler | 3 |
| Lekkasjestrømtype | A |
| Frekvens | 50/60 Hz |



| | |
|--|----------|
| Nominell isolasjonsspenning Ui | 500 |
| Merkespenningstyrke Uimp | 4 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 1 - 16 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 1 - 16 |
| Med forriglingsmekanisme | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP2X |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25 - 55 |

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.