

# FDV - Jordfeilblokk DDA202A 25A 30mA, AP-R

EFA-varenr.:	161000507
EI-nummer:	1653228
Leverandørens varenr.	2CSB202401R1250
Type betegnelse:	DDA202 A-25/0,03 AP-R
GTIN-nr.:	8012542801108
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



## Beskrivelse

DDA 200 A, AP-R

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer AP-R er det beste kompromisset mellom sikkerhet og oppetid, da den er konstruert for å unngå uønskede utfall. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved I?n=30mA).

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=3000 A

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk

Type DDA 200 A

Antall poler: 2

Merkestrøm: 25A

Utløserstrøm: 30 mA

Type/utførelse: A, AP-R

Merkespenning: 230-400V

Inc: 10kA

Omgivelsestemp.: -25 - +55°C

IEC/EN 61008

## ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til	230 - 230
Merkestrøm	25
Nominell feilstrom fra/til	0,03 - 0,03
Antall poler	2



Lekkasjestrømtype	A
Støtstrømskapasitet	3
Frekvens	50/60 Hz
Nominell isolasjonsspennning $U_i$	500
Merkespenningsstyrke $U_{imp}$	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25
Beskyttelse mot feilutløsning	Ja
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

### Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.