FDV - Termisk rele TF42-29.0 24.0-29.0 A

EFA-varenr.:	**411000041**
El-nummer:	**4116781**
Leverandørens varenr.	**1SAZ721201R1052**
Type betegnelse:	**TF42-29**
GTIN-nr.:	**4016779764988**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000106 - Termisk overbelasningsrelé**
Tolltariff:	**85364900**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**410201**

Beskrivelse

TF42 - termisk overbelastningsrele - er et økonomisk elektromekanisk overlastvern for hovedstrømskretsen. De sørger for pålitelig beskyttelse av motorer i tilfelle overbelastning eller fasefeil. Enhetene har utløserklasse 10. De termiske overlastrelèene er tre polede reléer med bimetall tripp-elementer. Motorstrømmen flyter gjennom bimetallet/tripp-elementene og varmer dem direkte og indirekte. I tilfelle overbelastning (overstrøm), byes bimetall-elementene som et resultat av oppvarming. Dette fører til utløsing av reléet og en endring av kontaktenes bryterposisjonen (95-96 / 97-98). - Valgbar manuell eller automatisk reset - Fase-bortfallsensitiv iht. til IEC / EN 60947-4-1 - Test-og stopp-funksjon - Tripp-indikasjon på forsiden - Temperaturkompensasjon - Egnet for tre- og n-fase applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Termisk rele TF 42
Justerbart strømområde (A): 24.00 - 29.00
Maks nominell driftsspenning Ue (V): 690
Monteringsmetode: Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt lukket: 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne: 1
Utløseklasse: KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon: Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon: Ja
Antall hjelpekontakter som veksler: 0
Resetfunksjon inngang: Nei

ETIM-egenskaper

Justerbart strømområde	24 - 29
Maks nominell driftsspenning Ue	690
Monteringsmetode	Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt lukket	1
Antall hjelpekontakter normalt åpne	1

Antall hjelpekontakter som veksler	0
Utløseklasse	KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon	Ja

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.