

FDV - Effektbryter XT2S 160 EL LS/I 160-3P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000039
EI-nummer:	4309656
Leverandørens varenr.	1SDA067804R1
Type betegnelse:	XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F
GTIN-nr.:	8015644017002
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440201



Beskrivelse

XT2S med elektroniske vern Ekip LS/I, 3P - XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3P - I3=1-10xIn

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT2S

Nominell kontinuerlig strøm I_n (A): 160

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Nominell verdi kortslutningsbryteevne I_{cu} ved 400 V, 50 Hz (kA): 50

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 64 - 160

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 160 - 1600

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 160 - 1600

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 3

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningsselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm I _n	160
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50



Innstillingsområde for overlastutløser	64 - 160
Innstillingsområde for kortvarig forsink	160 - 1600
Innstillingsområde for momentan kortsil	160 - 1600
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.