

FDV - Effektbryter XT1C 160 TMD 80-4P FF 25kA

EFA-varenr.:	431000052
EI-nummer:	4309716
Leverandørens varenr.	1SDA067405R1
Type betegnelse:	XT1C 160 TMD 80-800 4p F F
GTIN-nr.:	8015644012991
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440201



Beskrivelse

Tmax XT XT1C kompaktbryter med termomagnetisk vern og nominell strøm på 80A i 4pol utførelse. Bryteevne (C) gir Icu 25kA@415V/4kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og har fast kortslutningsbeskyttelse på 800A. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontkobling på hovedklemmer.

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT1C

Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 160

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz (kA): 25

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 56 - 80

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 800 - 800

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 4

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningsselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenheter: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm Iu

160



Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	25
Innstillingsområde for overlastutløser	56 - 80
Innstillingsområde for momentan kortsl	800 - 800
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.