

# FDV - Effektbryter XT4S 160 EL LS/I 100-4P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000072
EI-nummer:	4309771
Leverandørens varenr.	1SDA068493R1
Type betegnelse:	XT4S 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F
GTIN-nr.:	8015644023997
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440201



## Beskrivelse

XT4S med elektroniske vern Ekip LS/I, 4P - XT4S 160 Ekip LS/I In=100A 4P - I3=1-10XIn

## Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT4S

Nominell kontinuerlig strøm I<sub>n</sub> (A): 160

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Nominell verdi kortslutningsbryteevne I<sub>cu</sub> ved 400 V, 50 Hz (kA): 50

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 40 - 100

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 100 - 1000

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 100 - 1000

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 4

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningsselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

## ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>	160
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50



Innstillingsområde for overlastutløser	40 - 100
Innstillingsområde for kortvarig forsink	100 - 1000
Innstillingsområde for momentan kortsil	100 - 1000
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

### Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.