

FDV - Effektbryter XT5S 400 EL LS/I 400-3P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000469
EI-nummer:	4380275
Leverandørens varenr.	1SDA100424R1
Type betegnelse:	XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400 3p F F
GTIN-nr.:	8056221005012
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440301



Beskrivelse

XT5S med elektroniske vern Ekip LS/I, 3P - Justerbart for kortslutning og overlast med tidsforsinkelse

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT5S

Nominell kontinuerlig strøm I_n (A): 400

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 160 - 400

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 400 - 4000

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 400 - 4000

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 3

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenheter: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm I _n	400
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50
Innstillingsområde for overlastutløser	160 - 400

Innstillingsområde for kortvarig forsink	400 - 4000
Innstillingsområde for momentan kortsl	400 - 4000
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.