

FDV - Effektbryter XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I 1250-3P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000495
EI-nummer:	4380713
Leverandørens varenr.	1SDA101368R1
Type betegnelse:	XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In1250A 3p F F
GTIN-nr.:	8056221016988
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440501



Beskrivelse

XT7S M med elektroniske vern Ekip LS/I, 3P - Justerbart for kortslutning og overlast med tidsforsinkelse

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT7S M
 Nominell kontinuerlig strøm I_n (A): 1250
 Merkespenningsområde (V): 220 - 690
 Nominell verdi kortslutningsbryteevne I_{cu} ved 400 V, 50 Hz (kA): 50
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 500 - 1250
 Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 1250 - 12500
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 1250 - 12500
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Montering på DIN skinne mulig: Ja
 Antall poler: 3
 Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran
 Utførelse av betjeningsselement: Knapp
 Komplette apparat med beskyttelsesenheter: Ja
 Motordrift som opsjon: Ja
 Beskyttelsesklasse IP: IP20
 Integreert jordfeilvern: Nei
 Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Utløsermelder tilgjengelig: Nei
 With under voltage release: Nei
 Integreert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm I _n	1250
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50



Innstillingsområde for overlastutløser	500 - 1250
Innstillingsområde for kortvarig forsink	1250 - 12500
Innstillingsområde for momentan kortsil	1250 - 12500
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	3
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.