

# FDV - Effektbryter XT7S 1600 Ekip Dip LS/I 1600-4P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000502
EI-nummer:	4380816
Leverandørens varenr.	1SDA101117R1
Type betegnelse:	XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A 4p F F
GTIN-nr.:	8056221014205
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440501



## Beskrivelse

XT7S med elektroniske vern Ekip LS/I, 4P - Justerbart for kortslutning og overlast med tidsforsinkelse

## Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT7S

Nominell kontinuerlig strøm I<sub>n</sub> (A): 1600

Merkespenningsområde (V): 220 - 690

Nominell verdi kortslutningsbryteevne I<sub>cu</sub> ved 400 V, 50 Hz (kA): 50

Innstillingsområde for overlastutløser (A): 640 - 1600

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 1600 - 16000

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 1600 - 16000

Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling

Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert

Montering på DIN skinne mulig: Ja

Antall poler: 4

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran

Utførelse av betjeningselement: Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet: Ja

Motordrift som opsjon: Ja

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Integrert jordfeilvern: Nei

Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0

Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0

Antall hjelpekontakter som veksler: 0

Utløsermelder tilgjengelig: Nei

With under voltage release: Nei

Integrert motordrift: Nei

## ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm I <sub>n</sub>	1600
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50



Innstillingsområde for overlastutløser	640 - 1600
Innstillingsområde for kortvarig forsink	1600 - 16000
Innstillingsområde for momentan kortsil	1600 - 16000
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

### Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.