

FDV - Effektbryter XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I 1000-4P FF 50kA

EFA-varenr.:	431000504
EI-nummer:	4380886
Leverandørens varenr.	1SDA101655R1
Type betegnelse:	XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In1000A 4p F F
GTIN-nr.:	8056221016995
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440501



Beskrivelse

XT7S M med elektroniske vern Ekip LS/I, 4P - Justerbart for kortslutning og overlast med tidsforsinkelse

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT7S M
 Nominell kontinuerlig strøm I_n (A): 1000
 Merkespenningsområde (V): 220 - 690
 Nominell verdi kortslutningsbryteevne I_{cu} ved 400 V, 50 Hz (kA): 50
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 400 - 1000
 Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 1000 - 10000
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 1000 - 10000
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Montering på DIN skinne mulig: Ja
 Antall poler: 4
 Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran
 Utførelse av betjeningsselement: Knapp
 Komplette apparat med beskyttelsesenhet: Ja
 Motordrift som opsjon: Ja
 Beskyttelsesklasse IP: IP20
 Integrert jordfeilvern: Nei
 Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Utløsermelder tilgjengelig: Nei
 With under voltage release: Nei
 Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm I _n	1000
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50



Innstillingsområde for overlastutløser	400 - 1000
Innstillingsområde for kortvarig forsink	1000 - 10000
Innstillingsområde for momentan kortsl	1000 - 10000
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.