

## FDV - Samleskinne Stift 10mm<sup>2</sup> L1-L2, 1meter

<b>EFA-varenr.:</b>	161000179
<b>EI-nummer:</b>	1643270
<b>Leverandørens varenr.</b>	34781
<b>Type betegnelse:</b>	AS100.256-SO.101
<b>GTIN-nr.:</b>	7071009108380
<b>Leverandør:</b>	Elkutec GmbH
<b>Sertifikat:</b>	
<b>Etim-klasse:</b>	EC000215 - Faseskinne
<b>Tolltariff:</b>	85369010
<b>Salgsenhet:</b>	Stk
<b>Blokk nr.:</b>	220305



### Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling  
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)  
3 pol (L1, L2, L3)  
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)  
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm<sup>2</sup>  
16 mm<sup>2</sup>

Lengder:

12 poler  
16 poler  
20 poler  
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

## Teknisk beskrivelse

Type: Stiftskinne  
Antall poler: 2 pol (L1-L2/L1-N)  
Plass til hjelpekontakt: Nei  
Størrelse: 10 mm<sup>2</sup>  
Lengde: 56 moduler

Kan kappes, det må da rengjøres og benyttes endekappe.

## ETIM-egenskaper

Antall faser	2
Antall poler	56
Egnet for antall enheter	28
Tverrsnitt	10
Lengde	1016
Bredde i antall modulmellomrom	56
Nominell kontinuerlig strøm I <sub>u</sub>	63
Type strømtilkobling	Stift
Isolert	Ja
Type merkespenning	4
Betinget nominell kortslutningstrøm I <sub>q</sub>	25
Maks nominell driftsspenning U <sub>e</sub>	400
Egnet for enheter med N-leder	Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt	Nei
Farge	Grå

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet består av kobber og polyester, og er å betrakte som spesialavfall