

FDV - Fasesekvensrelé 3AC 200...460 V 50/60 Hz, 8A

EFA-varenr.:	431000645
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	80023162400
Type betegnelse:	WPH-2
GTIN-nr.:	4017254074189
Leverandør:	Eberle Controls GMBH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	
Tolltariff:	
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	150205



Beskrivelse

Fasesekvensrelé 3AC fra 200...460 V 50/60Hz, 8A, 2 vekselkontakter

Fasesekvensreléet overvåker samtidig riktig sekvens (rotasjonsretning) av de 3 fasene L1, L2 og L3, samt svikt i en eller flere faser.

Så lenge fasesekvensen er riktig og ingen fase har sviktet, er begge utgangsreléene aktivert.

Utgangsreléet åpner hvis fasesekvensen er feil eller hvis en eller flere faser svikter.

Obs: Motorer som fortsetter å gå i to faser kan under visse omstendigheter generere så mye reversspenning at reléet ikke kan falle ut til tross for svikt i en fase.

I slike tilfeller anbefaler vi å bruke vår DWN 3-fase nettmonitor.

Godkjenninger: UL og CSA.

Teknisk beskrivelse

Kontakt: 2-omkobling (spenningsfri)

Spennning: AC 3x200...460 V 50/60Hz

Koblingsstrøm: AC 8A

Mål: 90x22,5x68mm

Detekterer rotasjonsretning og fasefeil

LED-indikasjon på utgangsrelé

For spenninger fra 200 V til 460 V AC

Kapslingsgrad: kapsling IP40, klemmer IP10

ETIM-egenskaper

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper.

Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.



Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall