

FDV - Jordfeilblokk DDA202A 63A 30mA

EFA-varenr.:	161000476
EI-nummer:	1653152
Leverandørens varenr.	2CSB202101R1630
Type betegnelse:	DDA202 A-63/0,03
GTIN-nr.:	8012542795605
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



Beskrivelse

DDA 200 A

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstømmer og pulserende DC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_n=30$ mA).

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk
 Type DDA 200 A
 Antall poler: 2
 Merkestrøm: 63A
 Utløserstrøm: 30 mA
 Type/utførelse: A
 Merkespenning: 230-400V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C
 IEC/EN 61008

ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til	230 - 230
Merkestrøm	63
Nominell feilstrøm fra/til	0,03 - 0,03
Antall poler	2
Lekkasjestrømtype	A
Frekvens	50/60 Hz



Nominell isolasjonsspennning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.