

# FDV - Jordfeilblokk DDA202A 63A 100mA

EFA-varenr.:	161000479
EI-nummer:	1653155
Leverandørens varenr.	2CSB202101R2630
Type betegnelse:	DDA202 A-63/0,1
GTIN-nr.:	8012542795902
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



## Beskrivelse

DDA 200 A

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstømmer og pulserende DC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved  $I_n=30$  mA).

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk  
 Type DDA 200 A  
 Antall poler: 2  
 Merkestrøm: 63A  
 Utløserstrøm: 100 mA  
 Type/utførelse: A  
 Merkespenning: 230-400V  
 Inc: 10kA  
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C  
 IEC/EN 61008

## ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til	230 - 230
Merkestrøm	63
Nominell feilstøm fra/til	0,1 - 0,1
Antall poler	2
Lekkasjestrømtype	A
Frekvens	50/60 Hz



Nominell isolasjonsspennning $U_i$	500
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.