

# FDV - Jordfeilblokk DDA203A 40A 300mA 230V

EFA-varenr.:	161000490
EI-nummer:	1653172
Leverandørens varenr.	2CSB203101R3400
Type betegnelse:	DDA203 A-40/0,3 230V
GTIN-nr.:	8012542797401
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



## Beskrivelse

DDA 200 A

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstømmer og pulserende DC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved  $I_n=30$  mA).

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk  
 Type DDA 200 A  
 Antall poler: 3  
 Merkestrøm: 40A  
 Utløserstrøm: 300 mA  
 Type/utførelse: A  
 Merkespenning: 230-400V  
 Inc: 10kA  
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C  
 IEC/EN 61008

## ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til	230 - 400
Merkestrøm	40
Nominell feilstrøm fra/til	0,3 - 0,3
Antall poler	3
Lekkasjestrømtype	A
Frekvens	50/60 Hz



Nominell isolasjonsspenning $U_i$	500
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 16
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.