

# FDV - Kontaktor B 6-40-00 220/50

EFA-varenr.:	411000091
EI-nummer:	4183910
Leverandørens varenr.	GJL1211201R8000
Type betegnelse:	B6-40-00-80
GTIN-nr.:	4013614153105
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410102



## Beskrivelse

Minikontaktor

## Teknisk beskrivelse

Minikontaktor  
 Nominell matespenning  $U_s$  ved AC 50 HZ (V): 220 - 240  
 Nominell matespenning  $U_s$  ved AC 60 HZ (V): 220 - 220  
 Spenningstype for betjening: AC  
 Nominell strøm  $I_e$  ved AC-1, 400 V (A): 20  
 Nominell strøm  $I_e$  ved AC-3, 400 V (A): 8.5  
 Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 4  
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling  
 Antall hovedkontakter normalt åpne: 4  
 For rekkemontasje: Nei  
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0  
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0  
 Antall hovedkontakter normalt lukket: 0

## ETIM-egenskaper

Nominell matespenning $U_s$ ved AC 50	220 - 240
Nominell matespenning $U_s$ ved AC 60	220 - 240
Spenningstype for betjening	AC
Nominell strøm $I_e$ ved AC-1, 400 V	20
Nominell strøm $I_e$ ved AC-3, 400 V	9
Nominell effekt ved AC-3, 400V	4
Nominell driftseffekt NEMA	1,4914
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket	0

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.