

FDV - Måler Mod B21 111-100, 1 Fas 63A

EFA-varenr.:	821000005
EI-nummer:	8204060
Leverandørens varenr.	2CMA100149R1000
Type betegnelse:	B21 111-100
GTIN-nr.:	7392696001496
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001506 - Elektronisk kilowattimemåler
Tolltariff:	90283000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	640101



Beskrivelse

B21 - Direktekoblet 1-fas kwh måler opp til 65 A.\nFunksjon: For Din-skinne montering. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. B-serien er meget plassbesparende da den kun bygger 2 moduler.\nFunksjonalitetsnivået er bygget opp etter en «metall stige» (Stål, Bronse og Sølv) der "stål" gir alle grunnleggende funksjoner for måling strøm, spenning og energi, mens "sølv" har utvidet funksjonalitet slik som import/export, 2 inn-/ utganger og tariff.\nKommunikasjon - Infrarød (M-Bus) og pulsutgang.\nValgfritt - Innebygget kommunikasjon med M-Bus, RS-485 Modbus/RS-485 EQ buss (DLSP).\nApplikasjoner: Industri, forretningsbygg, kostnadsalokering og fakturering.\nStandard: IEC og MID\nAlle B serie målere er testet og godkjent ihht MID

Teknisk beskrivelse

Måler modulær
Type: B21 111-100
Nominell strøm (In) (A): 65
Maks strøm (Imax) (A): 65
Nominell spenning (Un) N-L (V): 220 - 240
Nominell spenning (Un) L-L (V): 220 - 240
Modell / utførelse: Direktemåling
Sperre for returgang: Ja
Kalibrert: Ja
Impulsutgang: Elektrisk
Type indikering: Digital
Bredde i antall modulmellomrom: 2
Type grensesnitt: Andre
Beskyttelsesklasse IP: IP20
Måletype ved belastning: Nei
EDL40 sinatur: Nei
Med sperekode: Nei

ETIM-egenskaper

Målertype	Elektronisk
Nominell strøm (In)	65
Maks strøm (Imax)	65
Nominell spenning (Un) N-L	220 - 240



Nominell spenning (Un) L-L	220 - 240
Frekvensområde	50 - 50
Modell / utførelse	Direktemåling
Sperre for returgang	Ja
Kalibrert	Ja
Impulsutgang	Elektrisk
Type indikering	Digital
Bredde i antall modullomrom	2
Type grensesnitt	Andre
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.