

FDV - Innsats for boligsentral, 126 moduler

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 171040830 |
| EI-nummer: | 1710403 |
| Leverandørens varenr. | SFP-00001 |
| Type betegnelse: | ESK-B126IN |
| GTIN-nr.: | 7071009105686 |
| Leverandør: | Stansfabrikken UAB |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002287 - Tilbehør til lite sikringskap |
| Tolltariff: | 85381000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 050405 |



Beskrivelse

ESK-B126IN

Innsats 5 rader til liten boligsentral med svakstrømsfelt.
Hver rad har plass til 21 moduler.

Passer til tomskap 1765405

Teknisk beskrivelse

Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC). Montasjeramme og svakstrømsboks kan lett tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdig koblet ramme og boks kan settes inn senere når anlegget er klart for dette. Skap leveres med høyremontert dør med sikkerhetsglass til svakstrømsdelen av døren, for gjennomslipp av trådløse signaler fra ruter. - IP2XC - 2 delt for enkel montasje - Høyrehengslet dør - DIN skinne i bakvegg - 3 stk. 24 hulls jordskinne - Dør med sikkerhetsglass i svakstrømsfeltet - Vipbare skinner - Feste for 10 toms rack - Kabelåpninger med alutape i topp og bunn - Hull ? 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 2x20mm og 25x16mm - Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert) - Ståltykkelse 1mm - IN=80A - IHHT EN61439-1/3

ETIM-egenskaper

| Type tilbehør/reservedel | Monteringsramme |
|--------------------------|-----------------|
| Tilbehør | Ja |
| Reservedel | Nei |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.