

FDV - Gulvskap med DIN og effektbryter / ES4

EFA-varenr.:	241011148
EI-nummer:	2414113
Leverandørens varenr.	241011148
Type betegnelse:	ES4 / 6.18.2
GTIN-nr.:	7071009107994
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN439 / ISO61439
Etim-klasse:	EC000261 - Kablingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230901



Beskrivelse

Gulvskap levert som selvbyggerløsning:

Leveres med effektbrytermodul
tilpasset ABB-vern.
Moduler for andre
effektbryter leveres som tilbehør.
BxHxD: 600x1900x200
6x29 modulplasser
Jordskinner
DIN avdekning
Veggfester
Dybdejusterbar DIN skinne
Effektbrytermodul
600x300mm for 4stk.
ABB XT1 160A 3P

Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.

Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:

Installasjon: Innendørs

Monteringsutførelse: Gulvskap

Farge: Grå RAL7035

Konstruksjon: Faste side-/topp vegger

Mekaniske data

Kabelinnføring: Topp / Bunn

Innsatsalternativer: Fast

Tilgang: Front / Bak

Beskyttelsesgrad: IP41

Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data

Nominell spenning (Ue): 415V

Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V

Nominell impuls spenning (Uimp): Opp til 12 kV

Merkestrøm (In): 630A

ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	1800
Dybde	200
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Nei
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Antall låser	4
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja



Slagfasthet

IK08

Beskyttelsesklasse IP

IP41

Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.