

FDV - Veggskap for etasjeskille / ES11-M

EFA-varenr.:	241011156
EI-nummer:	2414152
Leverandørens varenr.	241011156
Type betegnelse:	ES11-M / 14.16.2
GTIN-nr.:	7071009108076
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN439 / ISO61439
Etim-klasse:	EC000261 - Kablingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230901



Beskrivelse

Veggskap levert ferdig mekanisk sammensatt:
 Etasjeskilleskap med ekom-del.
 BxHxD: 1400x1600x200
 6stk. Målerplasser 800x1000mm
 2x40 modulplasser
 Montasjeplate 600x1600mm
 Jordskinner
 DIN avdekning
 Dybdejusterbar DIN skinne
 Festesystem for målere
 Veggfeste

Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler.
 Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.
 Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:
 Installasjon: Innendørs
 Monteringsutførelse: Gulvskap
 Farge: Grå RAL7035
 Konstruksjon: Faste side-/topp vegger
 Mekaniske data
 Kabelinnføring: Topp / Bunn
 Innsatsalternativer: Fast
 Tilgang: Front / Bak
 Beskyttelsesgrad: IP41
 Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
 Elektriske data
 Nominell spenning (U_e): 415V
 Nominell isolasjonsspenning (U_i): 690V
 Nominell impuls-spenning (U_{imp}): Opp til 12 kV
 Merkestrøm (I_n): 630A

ETIM-egenskaper

Bredde	1400
Høyde	1600
Dybde	200
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Nei
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Antall dører	2
Antall låser	8
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP41

Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.