

# FDV - Gulvskap med DIN og måler / ES21

EFA-varenr.:	241011563
EI-nummer:	2418878
Leverandørens varenr.	241011563
Type betegnelse:	ES21 / 6.20.3
GTIN-nr.:	7071009108588
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN439 / ISO61439
Etim-klasse:	EC000261 - Kablingsskap (tomt)
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230901



## Beskrivelse

Gulvskap levert som selvbyggerløsning:  
 Leveres med plass for måler og DIN innsatser  
 Mulighet til å bygge om målerkassen til montasjeplateinnsats.  
 BxHxD: 600x2100x300  
 210modulplasser  
 Jordskinner  
 DIN avdekning  
 Veggfester

## Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler.  
 Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.  
 Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

### Generelle data på elektrosentralen:

Installasjon: Innendørs  
 Monteringsutførelse: Gulvskap  
 Farge: Grå RAL7035  
 Konstruksjon: Faste side-/topp vegger  
 Mekaniske data  
 Kabelinnføring: Topp / Bunn  
 Innsatsalternativer: Fast  
 Tilgang: Front / Bak  
 Beskyttelsesgrad: IP41  
 Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b  
 Elektriske data  
 Nominell spenning (Ue): 415V  
 Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V  
 Nominell impuls spenning (Uimp): Opp til 12 kV  
 Merkestrøm (In): 630A

## ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	2000
Dybde	300
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Ja
Floor standing wall model	Ja
Veggmontering	Nei
Hjørnemodel	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Antall dører	1
Antall låser	3
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP41

## Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

## Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.